

メーカー名	シリーズ名	機種名 (※追加)	発売年	プレフィックスの設定方法 (0035+43を登録する)	プレフィックスを利用した発信方法 (登録した0035+43番号を付けて発信する)
FUJITSU	F70xシリーズ	F702iD	2006年	A-2	B-2
		F703i	2007年	A-6	B-6
		F704i	2007年	A-6	B-6
		F705i	2008年	A-6	B-6
		F706i	2008年	A-5	B-5
		F90xシリーズ	F902iS	2006年	A-4
	F903i	2006年	A-6	B-6	
	F903iBSC	2007年	A-6	B-6	
	F903iX HIGH-SPEED	2007年	A-6	B-6	
	F904i	2007年	A-6	B-6	
	F905i	2007年	A-5	B-5	
	F905iBiz	2008年	A-5	B-5	
	F906i	2008年	A-5	B-5	
	F-xxシリーズ	F-01A	2008年	A-5	B-5
	F-02A	2008年	A-5	B-5	
	F-03A	2009年	A-5	B-5	
	F-04A	2009年	A-5	B-5	
	F-05A	2009年	A-9	B-9	
	F-06A	2009年	A-5	B-5	
	F-08A	2009年	A-5	B-5	
	F-09A	2009年	A-5	B-5	
	F-01B	2009年	A-6	B-6	
	F-02B	2009年	A-6	B-6	
	F-03B	2009年	A-6	B-6	
	F-04B	2010年	A-6	B-6	
	F-06B	2010年	A-7	B-7	
	F-07B	2010年	A-6	B-6	
	F-08B	2010年	A-6	B-6	
	F-10B	2010年	A-9	B-9	
	F-01C	2010年	A-8	B-8	
	F-02C	2010年	A-8	B-8	
	F-03C	2010年	A-8	B-8	
	F-04C	2011年	A-9	B-9	
	F-07C	2011年	A-9	B-9	
	F-09C	2011年	A-10	B-10	
	F-10C	2011年	A-7	B-7	
	F-11C	2011年	A-9	B-9	
	F-02D	2011年	A-10	B-10	
	F-04D	2012年	A-8	B-8	
	F-06D	2012年	A-8	B-8	
	F-01E	2012年	A-8	B-8	
	F-07F	2014年	A-8	B-8	
	その他シリーズ	F801i	2007年	A-9	B-9
	Windowsケータイ F1100	2008年	A-30	B-30	

メーカー名	シリーズ名	機種名 (※追加)	発売年	プレフィックスの設定方法 (0035+43を登録する)	プレフィックスを利用した発信方法 (登録した0035+43番号を付けて発信する)	
NEC	N70xシリーズ	N701iECO	2006年	A-21	B-21	
		N702iD	2006年	A-21	B-21	
		N702iS	2006年	A-21	B-21	
		N703i $\mu$	2007年	A-15	B-15	
		N703iD	2007年	A-15	B-15	
		N704i $\mu$	2007年	A-15	B-15	
		N705i	2008年	A-15	B-15	
		N705i $\mu$	2008年	A-15	B-15	
		N706i	2008年	A-15	B-15	
		N706ie	2008年	A-17	B-17	
		N706iII	2008年	A-15	B-15	
		N90xシリーズ	N902iS	2006年	A-15	B-15
		N902iL	2007年	A-15	B-15	
		N902iX HIGH-SPEED	2006年	A-15	B-15	
	N903i	2006年	A-15	B-15		
	N904i	2007年	A-15	B-15		
	N905i	2007年	A-15	B-15		
	N905iBiz	2007年	A-15	B-15		
	N905i $\mu$	2007年	A-15	B-15		
	N906i	2008年	A-15	B-15		
	N906i $\mu$	2008年	A-15	B-15		
	N906iL onefone	2008年	A-15	B-15		
	N-xxシリーズ	N-01A	2008年	A-15	B-15	
	N-02A	2008年	A-15	B-15		
	N-03A	2008年	A-15	B-15		
	N-04A	2009年	A-15	B-15		
	N-05A	2009年	A-17	B-17		
	N-06A	2009年	A-15	B-15		
	N-07A	2009年	A-15	B-15		
	N-08A	2009年	A-15	B-15		
	N-09A	2009年	A-15	B-15		
	N-01B	2009年	A-15	B-15		
	N-02B	2009年	A-15	B-15		
	N-03B	2010年	A-15	B-15		
	N-04B	2010年	A-16	B-16		
	N-05B	2010年	A-16	B-16		
	N-06B	2010年	A-15	B-15		
	N-07B	2010年	A-16	B-16		
	N-08B	2010年	A-18	B-18		
	N-01C	2010年	A-16	B-16		
	N-02C	2010年	A-23	B-23		
	N-03C	2011年	A-16	B-16		
	N-05C	2011年	A-23	B-23		
	N-02D	2011年	A-23	B-23		
	N-03D	2011年	A-23	B-23		
	CA-01C	2011年	A-23	B-23		
	N-01E	2012年	A-23	B-23		
	N-01F	2013年	A-23	B-23		
	その他シリーズ	SIMPURE N N600i	2006年	A-20	B-20	
	SIMPURE N1 N601i	2006年	A-15	B-15		

メーカー名	シリーズ名	機種名 (※追加)	発売年	プレフィックスの設定方法 (0035+43を登録する)	プレフィックスを利用した発信方法 (登録した0035+43番号を付けて発信する)
Panasonic	P70xシリーズ	P702i	2006年	A-22	B-22
		P702iD	2006年	A-22	B-22
		P703i	2007年	A-22	B-22
		P703i μ	2007年	A-22	B-22
		P704i	2007年	A-22	B-22
		P704i μ	2007年	A-22	B-22
		P705i	2008年	A-22	B-22
		P705i μ	2008年	A-22	B-22
		P706ie	2008年	A-22	B-22
		P706i μ	2008年	A-22	B-22
	P90xシリーズ	P901iTV	2006年	A-21	B-21
		P902iS	2006年	A-22	B-22
		P903i	2006年	A-22	B-22
		P903iTV	2007年	A-22	B-22
		P903iX HIGH-SPEED	2007年	A-22	B-22
		P904i	2007年	A-22	B-22
		P905i	2007年	A-22	B-22
		VIERAケータイ P905iTV	2008年	A-22	B-22
		P906i	2008年	A-22	B-22
		P-xxシリーズ	P-01A	2008年	A-22
	P-02A	2009年	A-22	B-22	
	P-03A	2008年	A-22	B-22	
	P-04A	2009年	A-22	B-22	
	P-05A	2009年	A-22	B-22	
	P-06A	2009年	A-22	B-22	
	P-07A	2009年	A-22	B-22	
	P-08A	2009年	A-22	B-22	
	P-09A	2009年	A-22	B-22	
	P-10A	2009年	A-22	B-22	
	P-01B	2009年	A-22	B-22	
	P-02B	2010年	A-22	B-22	
	P-03B	2010年	A-22	B-22	
	P-04B	2010年	A-22	B-22	
	P-05B	2010年	A-22	B-22	
	P-06B	2010年	A-19	B-19	
	P-07B	2010年	A-24	B-24	
	P-01C	2010年	A-24	B-24	
	P-02C	2010年	A-24	B-24	
	P-03C	2010年	A-23	B-23	
	P-04C	2011年	A-19	B-19	
	P-05C	2011年	A-19	B-19	
	P-06C	2011年	A-23	B-23	
	LUMIX Phone P-02D	2011年	A-42	B-42	
	P-03D	2011年	A-23	B-23	
	P-01E	2012年	A-23	B-23	
	P-01F	2013年	A-23	B-23	
	その他シリーズ	PROSOLID μ	2008年	A-22	B-22

メーカー名	シリーズ名	機種名 (※追加)	発売年	プレフィックスの設定方法 (0035+43を登録する)	プレフィックスを利用した発信方法 (登録した0035+43番号を付けて発信する)	
SHARP	SH70xシリーズ	SH702iD	2006年	A-29	B-29	
		SH702iS	2006年	A-32	B-32	
		SH703i	2007年	A-32	B-32	
		SH704i	2007年	A-33	B-33	
		SH705i	2008年	A-28	B-28	
		SH705iII	2008年	A-28	B-28	
		SH706i	2008年	A-28	B-28	
		SH706ie	2008年	A-28	B-28	
		SH706iw	2008年	A-28	B-28	
		SH90xシリーズ	SH902i	2006年	A-32	B-32
	SH902iS		2006年	A-32	B-32	
	SH903i		2006年	A-32	B-32	
	SH903iTV		2007年	A-32	B-32	
	SH904i		2007年	A-32	B-32	
	SH905i		2007年	A-28	B-28	
	SH905iTV		2008年	A-28	B-28	
	SH906i		2008年	A-28	B-28	
	SH906iTV		2008年	A-28	B-28	
	SH-xxシリーズ		SH-01A	2008年	A-27	B-27
		SH-02A	2008年	A-27	B-27	
		SH-03A	2008年	A-27	B-27	
		SH-04A	2009年	A-27	B-27	
		SH-05A	2009年	A-27	B-27	
		SH-06A	2009年	A-27	B-27	
		SH-07A	2009年	A-28	B-28	
		SH-08A	2009年	A-28	B-28	
		SH-01B	2009年	A-28	B-28	
		SH-02B	2009年	A-28	B-28	
		SH-03B	2010年	A-41	B-41	
		SH-04B	2009年	A-28	B-28	
		SH-05B	2010年	A-28	B-28	
		SH-06B	2010年	A-28	B-28	
		SH-07B	2010年	A-30	B-30	
		SH-08B	2010年	A-28	B-28	
		SH-09B	2010年	A-31	B-31	
		SH-01C	2010年	A-35	B-35	
		SH-02C	2010年	A-35	B-35	
		SH-04C	2010年	A-35	B-35	
		SH-05C	2011年	A-36	B-36	
		SH-06C	2011年	A-36	B-36	
		SH-08C	2011年	A-39	B-39	
		SH-09C	2011年	A-35	B-35	
		SH-10C	2011年	A-35	B-35	
		SH-11C	2011年	A-35	B-35	
		SH-03D	2011年	A-35	B-35	
		SH-05D	2012年	A-36	B-36	
		SH-03E	2012年	A-43	B-43	
		SH-07F	2014年	A-43	B-43	
		その他シリーズ	SH851i DOLCE	2006年	A-34	B-34

メーカー名	シリーズ名	機種名 (※追加)	発売年	プレフィックスの設定方法 (0035+43を登録する)	プレフィックスを利用した発信方法 (登録した0035+43番号を付けて発信する)
MITSUBISHI	D70xシリーズ	D702i	2006年	A-1	B-1
		D702iBCL	2006年	A-1	B-1
		D702iF	2006年	A-4	B-4
		D703i	2007年	A-3	B-3
		D704i	2007年	A-3	B-3
		D705i	2008年	A-3	B-3
	D90xシリーズ	D705i μ	2008年	A-3	B-3
		D902iS	2006年	A-4	B-4
		D903i	2006年	A-3	B-3
		D903iTV	2007年	A-3	B-3
		D904i	2007年	A-3	B-3
	その他シリーズ	D905i	2007年	A-5	B-5
		Music Porter X	2006年	A-1	B-1
		D851iWM	2006年	A-1	B-1
		D800iDS	2007年	A-4	B-4
LG	L70xシリーズ	L704i	2007年	A-13	B-13
		L705i	2008年	A-13	B-13
		L705iX	2008年	A-13	B-13
		L706ie	2008年	A-13	B-13
	L-xxシリーズ	L-01A	2008年	A-11	B-11
		L-03A	2009年	A-11	B-11
		L-04A	2009年	A-11	B-11
		L-06A	2009年	A-11	B-11
		L-01B	2010年	A-11	B-11
		L-02B	2009年	A-11	B-11
		L-03B	2010年	A-11	B-11
		L-04B	2010年	A-13	B-13
		L-10C	2011年	A-12	B-12
	その他シリーズ	SIMPURE L L600i	2006年	A-14	B-14
		SIMPURE L1 L601i	2006年	A-14	B-14
		SIMPURE L2 L602i	2007年	A-14	B-14
		PRADA Phone by LG L852i	2008年	A-13	B-13
	Samsung	SC-xxシリーズ	SC-01B	2010年	A-40
SANYO	SA70xシリーズ	SA702i	2006年	A-25	B-25
	その他シリーズ	SA800i	2006年	A-26	B-26
Sony Ericsson	SO70xシリーズ	SO702i	2006年	A-37	B-37
		SO703i	2007年	A-37	B-37
		SO704i	2007年	A-37	B-37
		SO705i	2008年	A-15	B-15
		SO706i	2008年	A-15	B-15
		SO902i	2006年	A-37	B-37
	SO90xシリーズ	SO902iWP+	2006年	A-37	B-37
		SO903i	2006年	A-37	B-37
		SO903iTV	2007年	A-37	B-37
		SO905i	2007年	A-38	B-38
		SO905iCS	2008年	A-38	B-38
		SO906i	2008年	A-38	B-38

手順A-1	手順B-1
(1)メニュー →「8」「6」「8」「2」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2) MENU+「3」を選択 (3)「プレフィックス欄」を選択 (4)「003543」番号を選択 →MENU→はい →発信を押す
(1)メニュー →「8」「6」「8」「2」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2) MENU+「4」を選択 (3)「プレフィックス欄」を選択 (4)「003543」番号を選択 →MENU→はい →発信を押す
(1)メニュー →「8」「4」「6」「2」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2) MENU+「2」を選択 (3)「プレフィックス欄」を選択 (4)「003543」番号を選択 →発信を押す
(1)メニュー →「8」「6」「7」「2」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2) MENU+「4」を選択 (3)「プレフィックス欄」を選択 (4)「003543」番号を選択 →MENU→はい →発信を押す
(1)Menu→「設定/NWサービス」を選択 →「5」「6」「2」を押す (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を入力→登録 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 MENU+「2」を押す (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す
(1)Menu→「8」「5」「6」「2」を押す (2)プレフィックスの入力欄を選択 (3)「003543」番号を入力 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 MENU+「2」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す
(1)Menu→「7」「4」「5」「2」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「003543」番号を入力 (4)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 MENU+「1」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す
(1)Menu→「7」「4」「5」「2」を押す (2)「003543」番号を入力 (3)登録を押す(設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →MENU→「1」を選択 (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す
(1)Menu→「8」「5」「6」「2」を押す。 (2)プレフィックスの入力欄を選択 (3)「003543」番号を入力 (4)登録を押す。 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →Menu→「2」を押す (2)「プレフィックス欄」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す  ※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。
(1)Menu→「7」「4」「5」を押す。 (2)プレフィックスの入力欄を選択 (3)「未登録」を選択 (4)「003543」番号を入力 (5)登録を押す。 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →Menu→「1」を押す (2)プレフィックス欄で「プレフィックス」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す  ※電話帳からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。

手順A-11	手順B-11
(1)メニュー→「設定(Settings)」を選択 →「発信・通話機能」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →Menuを押す (2)「プレフィックス選択」を選択 (3)「003543」番号選択 →発信を押す
(1)MENU→「各種設定」を選択 →「発信・通話機能」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →MENUを押す (2)「プレフィックス発信」を選択 (3)「003543」番号選択 →発信を押す  ※電話帳、各種履歴からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。
(1)メニュー→「設定(Settings)」を選択 →「発信・通話機能」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →Menuを押す (2)「プレフィックス選択」を選択 (3)「003543」番号選択 →発信を押す
(1)Menu→「設定メニュー」を選択 →「通話機能」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (2)「プレフィックスの入力欄」を選択 →「編集」を押す (3)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「メニュー」を押す →「プレフィックス」を選択 (2)「003543」を選択 →発信を押す
(1)Menu→「設定(Settings、各種設定)」を選択 →「発信」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (2)「未登録」を選択→「編集」を押す (3)「ビジネスモード」と入力して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を押す →「プレフィックス」を選択 (2)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)メニュー→「電話機能」を設定 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「未登録欄」を選択 (4)「ビジネスモード」と入力して決定 (5)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「サブメニュー」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)Menu→「電話」→「電話の設定・確認」 →「その他の設定」を選択 (2)「プレフィックス」を選択 (3)「未登録」を選択→「編集」 (4)「ビジネスモード」と入力 (5)「003543」番号を入力 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を選択 (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)メニュー→「電話機能」を設定 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「ビジネスモード」と入力して決定 (5)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「サブメニュー」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)メニュー→「電話機能」を設定 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「ビジネスモード」と入力して決定 (5)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示→「サブメニュー」を押す (2)電話帳から →「発信設定」→「プレフィックス」を選択 電話番号入力・発信履歴・着信履歴から →「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す  ※電話帳からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。
(1)Menu→「各種設定」を選択 →「通話」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (2)「未登録」を選択→「編集」を押す (3)「ビジネスモード」と入力して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「メニュー」を押す →「プレフィックス」を選択 (2)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す

手順A-21	手順B-21
(1)Menu→「設定」を選択 →「その他」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (2)「未登録」を選択→「編集」を押す (3)「ビジネスモード」と入力して確定 (4)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を選択 (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)Menu→「設定(Settings)」を選択 →「ネットワーク設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (2)「未登録」を選択→「編集」を押す (3)「ビジネスモード」と入力して確定 (4)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を選択 (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)Menu→「電話機能」を設定 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「未登録」を選択→「編集」を押す (4)「ビジネスモード」と入力して確定 (5)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「サブメニュー」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す  ※電話帳からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。
(1)メニュー→「設定／サービス」を選択 →「ネットワーク設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 →「未登録」を選択→「編集」を押す (2)「ビジネスモード」と入力して確定 (3)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)Menu→「設定」を選択 →「4」→「3」を押す (2)「未登録」を選択→「編集」 (3)「ビジネスモード」と入力して確定 (4)「003543」番号を入力して確定 →「登録」を押す (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「機能」を選択 →「2」「1」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「ビジネスモード」を選択 →発信を押す
(1)メニュー→「各種設定」→「4」「6」を選択 (2)登録する欄を選択 (3)「ビジネスモード」と入力して確定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2)「機能」→「2」「1」 (プレフィックス) (3)「ビジネスモード」と入力して確定 (4)確定→発信
(1)メニュー→「Settings(設定)」 →「通話・通信機能設定」→「その他の設定」 →「プレフィックス設定」を選択 (2)登録する欄の番号を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「カメラ」ボタンを押す (2)「番号付加設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (3)「003543」番号を選択→決定 →発信を押す
(1)メニュー→「Settings(設定)」 →「通話・通信機能設定」→「その他の設定」 →「プレフィックス設定」を選択 (2)登録する欄の番号を選択 (3)「003543」番号を入力して確定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「カメラ」ボタンを押す (2)「番号付加設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (3)「003543」番号を選択→決定 →発信を押す
(1)メニュー→「設定」を選択 →「通話・通信機能設定」→「その他の設定」 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「登録欄」を選択して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2)電話帳から →サブメニュー→「4」「2」「1」を押す リダイヤルから →サブメニュー→「4」「1」を押す (3)「プレフィックス選択」を選択して決定 (4)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す
(1)メニュー→「電話機能(設定)」を選択 →「発信・通話設定」→「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「プレフィックスの入力欄」を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →MENUを押す (2)「プレフィックス選択」を選択 (3)「003543」番号を選択 →発信を押す

手順A-31	手順B-31
<p>(1)メニュー→設定→通話・通信機能設定 →プレフィックス設定 (2)「番号欄」を選択して決定 (3)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →「カメラ」ボタンを押す (2)「番号付加設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (3)「003543」番号選択 →発信を押す</p>
<p>(1)Menu→「6」「9」「1」を押す (2)「番号欄」を選択して決定 (3)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 (2)電話帳から →サブメニュー→「4」「2」「1」を押す リダイヤルから →サブメニュー→「4」「1」を押す (3)「プレフィックス選択」を選択して決定 (4)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)Menu→「6」「8」「1」を押す (2)新規登録欄を選択 (3)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 (2)電話帳から →サブメニュー→「4」「2」「1」を押す リダイヤルから →サブメニュー→「4」「1」を押す (3)「プレフィックス選択」を選択して決定 (4)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)メニュー→「設定」を選択 →「通話・通信機能設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「番号欄」を選択して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →「サブメニュー」を押す (2)「プレフィックス選択」を選択して決定 (3)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)メニュー→「電話機能」を選択 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)プレフィックスの入力欄を選択 (4)「003543」番号を入力して決定(設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を入力 →MENU→「発信オプション」を選択 (2)プレフィックス欄を選ぶ →プレフィックス番号を選ぶ (3)音声電話/テレビ電話を選択 →「はい」を選択  ※電話帳からプレフィックスを利用する際は、上記の手順と多少異なる場合があります。</p>
<p>(1)メニュー→「電話機能」を選択 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)プレフィックスの入力欄を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を入力 →「サブメニュー」→「発信オプション」を選択 (2)プレフィックス欄を選ぶ →プレフィックス番号を選ぶ (3)音声電話/テレビ電話を選択 →「はい」を選択</p>
<p>(1)メニュー→「設定」を選択 →「発信通話」→「発信補助」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「番号欄」を選択して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →「発信」を押す (2)「音声電話」を選択→「決定ボタン」を押す (3)「プレフィックス選択」を選択して決定 (4)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)Menu→「設定」を選択 →「発信通話」→「発信補助」→「プレフィックス設定」を選択 (2)新規登録欄を選択 (3)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →「オプション」を押す (2)「プレフィックス」を選択 (3)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)Menu→「電話機能」を選択 →「発信・通話設定」→「発信詳細設定」を選択 (2)プレフィックス設定を選択 (3)「003543」番号を入力して登録 (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →サブメニュー→「発信オプション」を押す (2)プレフィックス欄を選択 (3)「003543」番号を選択して決定 →発信を押す</p>
<p>(1)Menu→「設定」を選択 →「個人」→「電話」を選択 →「プレフィックス」タブをタップする (2)「新規」欄を選択 (3)「003543」番号を入力→「OK」をタップする (設定完了)</p>	<p>(1)相手先の電話番号を表示 →Menu→「プレフィックス」をタップ →「プレフィックス」タブをタップする (2)「003543」番号を選択 →「OK」をタップする →発信を押す</p>

手順A-41	手順B-41
(1)メニュー→「設定」を選択 →「通話・通信機能設定」→「その他の設定」 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)「登録欄」を選択して決定 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 →「サブメニュー」を押す (2)「番号付加設定」を選択 →「プレフィックス設定」を選択 (3)「003543」番号を選択→決定 →発信を押す
手順A-42	手順B-42
(1)ホーム画面でメニューボタンを押下する (2)「本体設定」→「通話設定」→「通話詳細設定」→「プレフィックス設定」をタップする (3)メニューボタンをタップする (4)「追加」をタップする (5)名称に「ビジネスモード」、番号に「003543」を入力 (6)「OK」をタップする (設定完了)	(1)相手先の電話番号を表示 (2)メニューボタンを押下する (3)「プレフィックス選択」をタップする (4)「ビジネスモード」をタップする →発信をタップする
手順A-43	手順B-43
(1)メニュー→「電話機能」 →「発信・通話設定」 →「発信詳細設定」を選択 (2)「プレフィックス設定」を選択 (3)プレフィックスの入力欄を選択 (4)「003543」番号を入力して決定 (設定完了)	(1)相手先の電話番号を入力 →「サブメニュー」→「発信オプション」を選択 (2)プレフィックス欄を選ぶ →プレフィックス番号を選ぶ (3)「発信」を選択 →「はい」を選択